Kouřové čidlo HAS76

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- Detektor kouře
- Manuál v AJ
- Držák na strop
- Baterie 9V

2. Popis zařízení





1- Testovací tlačítko a signalizační dioda
2- Reproduktor
3- Připojení 9V baterie

3. Instalace a použití

1 – Umístění senzoru

Senzor doporučujeme připevnit na střed stropu v místnosti, nejméně 70cm od stěny. Neinstalovat zařízení do rohů místnosti, kde je omezena cirkulace vzduchu.
Zařízení není vhodné pro místnosti s výškou stropu vyšší jak 5m.
Při výši stropu menší než 5m je hlídaná plocha do 40m2.
Rozmístění hlásičů konzultujte s požárním technikem.

2 – Montáž

Pootočením držáku proti směru hodinových ručiček sejměte detektor.
Držák přišroubujte na dané místo.
Vložte baterii 9V ve správné polaritě. Nízký stav baterie je indikováno pípnutím zařízení cca každých 30-40s. V tento moment je nutné baterii vyměnit.





Senzor připevněte k držáku a pootočením senzoru po směru ručiček jej zajistěte.
Správná funkce zařízení je signalizována krátkými záblesky signalizační diody každých cca 20s.

4. Test požárního hlásiče

Pro zajištění řádné funkce je nutné zařízení pravidelně testovat. Jsou dva druhy testů.

Použitím testovacího tlačítka
Stiskněte a přidržte testovací tlačítko detektoru. Poté se rozbliká signalizační dioda a rozezní se siréna. Pokud se do 5s nerozezní siréna nebo je zvuk kolísavý je nutné zařízení prověřit. Tento test doporučujeme provádět 1x týdně.

Použitím testovacího spreje.
Cca 2x ročně doporučujeme provést test hlásiče testovacím aerosolovým sprejem. Pro testování doporučujeme postupovat podle návodu spreje. Pro aktivaci detektoru by mělo stačit 6 krátkých fouknutí spreje v intervalu 10s. Pokud do 90s nedojde k aktivaci zařízení je nutné vyměnit baterii či vyčistit zařízení.



11. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.